

CRATE®

ЛАМПОВИ УСИЛВАТЕЛИ V-СЕРИЯ

V212B

Озвучително тяло за китара

Ръководство за употреба

Въведение

Поздравления! Вече сте горд собственик на озвучително тяло за китара Crate V212B. Това озвучително тяло е изработено от най-висококачествени материали и елементи. Crate V212B притежава много здраво покритие от винилов материал върху текстилна основа, както и два 12" говорителя с керамични магнити.

V212B разполага с дръжка за носене, в горната му част, двуимпедансни моно/стерео изводи с възможност за превключване, в задната му част.

Озвучителното тяло е проектирано за употреба с китарен усилвател Crate V33H, но е съвместимо с всеки китарен усилвател с мощност до 100 вата. Конструкцията на тялото е със затворен дизайн благодарение на което създава невероятно ясен и чувствителен звук, подходящ за всеки жанр.

Както всички продукти на Crate, вашето озвучително тяло V212B е проектирано от музиканти и изработен от висококачествени елементи. Продължителни тестове са доказали, че този озвучителни тела са с възможно най-високо качество.

Препоръчваме ви да прочетете това ръководство преди да започнете да свирите, за да използвате най-пълноценно вашия нов усилвател.

Благодарим ви, че избрахте Crate.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете, следвайте и спазвайте всички инструкции и предупреждения.
2. Това озвучително тяло е способно да създаде звукови налягания с високи нива, които могат да доведат до трайно нарушаване на слуха. Препоръчва се потребителят да внимава и да използва защита за ушите по време на употреба.
3. Това озвучително тяло е предназначено за работа върху твърда и равна повърхност. Когато поставяте в стек няколко озвучителни тела, не поставяйте повече от две едно върху друго.
4. Кабелите за озвучителните тела създават опасност от препъване и трябва да се изведат извън местата на преминаване и далеч от възможен контакт с тях.
5. Не излагайте озвучителното тяло на дъжд или влага и не поставяйте съдове с течности върху него. Почиствайте само с влажен парцал.
6. За ремонт или техническо обслужване се обръщайте към квалифициран сервизен персонал.

Входове и изходи:

- 1. Ключ за избор на импеданс:** Използвайте този ключ за да изберете моно работа - 8 ома или стерео работа - 16 ома.
- 2. 50W 16 омов/100W 8 омов ¼” жак:** Когато озвучителното тяло се използва в моно режим, свържете изхода на вашия усилвател (с номинална мощност 100W, 8 ома) към този жак, като използвате осигурения кабел за говорител.
Когато използвате озвучителното тяло в стерео режим, свържете един от стерео изходите на вашия усилвател (с номинална мощност 50W, 16 ома) към този жак.
- 3. 50W 16 омов ¼” жак:** Не използвайте този жак, когато озвучителното тяло се използва в моно режим.
Когато използвате озвучителното тяло в стерео режим, свържете един от стерео изходите на вашия усилвател (с номинална мощност 50W, 16 ома) към този жак.
Когато използвате озвучителното тяло в стерео режим, свържете един от стерео изходите на вашия усилвател (с номинална мощност 50W, 16 ома) към този жак.
- 4. Десен ¼” жак:** Когато озвучителното тяло се използва в стерео режим, свържете този жак към изхода на десния канал на вашия усилвател.
Не използвайте този жак когато озвучителното тяло работи в моно режим.

За допълнителна информация направете справка с илюстрацията в дясно.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА V212B