

SENNHEISER SKM_935_GB **Безжични системи за работа с радиочестоти**

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Кардиоид SKM_935_GB предавателя е един наистина професионален, ръчен микрофон, който може да работи в комбинация с всеки приемник от серията ew 500 G2 или EM 550 G2. Разполага с девет честотни банки, всяка от които може да има до 20 предварително програмирани честоти.

Характеристики:

- абсолютна надеждност на предаване;
- squelch контрол за елиминиране на радиочестотни интерференции;
- грапав, метален кожух;
- осветление на дисплея (когато е натиснат бутон, дисплея свети);
- опростено оперативно меню;
- функция блокировка, с цел предпазване от инцидентни препрограмирования на настройките по време на работа;
- HDX compander за кристално чист звук;
- 4-стъпков дисплей за състоянието на батериите, като състоянието може да се следи и посредством приемника;
- функция Mute (деактивиране на звука);
- широк диапазон от аксесоари, за адаптиране на предавателя към разнообразни изисквания;
- окомплектовката включва: 1 SKM 935 G2 ръчен предавател (динамичен, кардиоид), 1 MZQ 1 клипс за микрофон, 1 предпазен калъф, 2 батерии.

Технически данни:

RF честотен диапазон:	518-866 MHz
Честоти за приемане:	1 440
Програмирани честоти:	максимум 20
Превключване на честотната лента:	36 MHz
Пик отклонение:	+/- 48 kHz
Компандер:	HDX
AF честотна характеристика:	40-18,000 Hz
Signal-to-noise коефициент:	>115 dB (A)
THD:	<0.9 %
В съответствие с:	ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
Електрозахранване:	2x 1.5 V (AA)
Изходяща мощност:	30 mW
Оперативно време:	> 8 часа
Размери:	d=50, l=225 мм
Тегло:	450 гр
Приемник:	динамичен
Чувствителност:	2 mV/Pa
Max.SPL	154 dB
Тип резонатор:	кардиоид

Препоръчителни аксесоари

- СС2 системна кутия – кат.номер 009826
- МZW1 поресто стъкло, антрацитно – кат.номер 004839
- ВА 2015 асираск – кат.номер 009950
- L 2015 зареждащо устройство – кат.номер 009828